



آموزش فعال بودن دوربین

و استخراج تصاویر مراجعین به دستگاه خودپرداز



مرحله ۱ : در صفحه Log on Menu گزینه ۲ را

انتخاب نموده و وارد حالت سوپروایزری شوید.

*** Log on Menu***

1. Inservice Mode

2. <supervisor Mode>

3. Operator Mode

4. <Shut Down ATM>

5. Connect to cnfg Switch

6. Connect to Trnx Switch

7. Disconnerct from Switch

8. Transfer Interface

9. <Vendor Application>



*** Supervisor Mode***

- 1.< Exit >
- 2.< General >
- 3.< Supplies >
- 4.< Device Test >
- 5.< Change Password >
- 6.< Print Information >
- 7.< Network >
- 8.< Device Setting >
- 9.< Reset Configuration >

مرحله ۲ : گزینه یک، Exit را انتخاب نمایید.



*** Exit***

1.Log off

2.Terminate Program

مرحله ۳ : گزینه دو، Terminate Program را انتخاب نموده و پس از مشاهده پیغام “ Press enter to ok” ، کلید Ent روی اپراتور پنل خودپرداز را فشار دهید تا وارد محیط ویندوز شوید.

مرحله ۴: برای دسترسی به تصاویر خودپرداز، مسیر ذیل را در محیط ویندوز دنبال نمایید:

1. وارد My Computer شوید. ۲. وارد درایو C شوید. ۳. وارد پوشه (Folder) Program File شوید.
۴. وارد پوشه (Folder) YASS شوید. ۵. وارد پوشه (Folder) Image Archive شوید.

نکته : به ازای هر روز تقویمی، تصاویر افرادی که به خودپرداز شما کارت زده اند و تراکنشی توسط آنها ثبت شده

است، در پوشه ای بنام "همان روز" قابل رویت میباشد. در صورت نیاز این پوشه را بر روی یک فلش مموری

ذخیره نموده و در اختیار کارگزار خود قرار دهید.



14000318

۱۸ خرداد ۱۴۰۰ →

در صورت موجود نبودن تصاویر در پوشه فوق، حتما مورد را به کارگزار خود اطلاع دهید.